size：845/369mm

WISMEC®

SINUOUS SOLO

SINUOUS SOLO Overview:



English

How to use:
Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession, the indicator light will flash 5 times to indicate SINUOUS SOLO is ready for use. In the same way, the device can be turned off after 5 presses.

Vaping: Press the fire button to inhale and release to exhale.

Charging: Please charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. The indicator light will keep in red while charging and go out when it is fully charged.

Properties and Functions:
Short-circuit Protection:
(1). When the short circuit occurs before working, the indicator light flashes for 5 times and then powers off.
(2). When the short circuit occurs while working, the indicator light flashes for 3 times and then cuts off automatically.

Atomizer protection: SINUOUS SOLO has a 10 seconds run time protection. The indicator light will flash 10 times if the fire button is pressed for more than 10 seconds.

Low Voltage Protection: When the battery voltage drops lower than 3.3V, the indicator light flashes for 40 times and the device will power off. Then please charge the device to power it back on.

Resistance test: According to the resistance of coil you used, the device will automatically switch to proper working mode.
(1). When the resistance is under the range of 0.1ohm to 0.79ohm, the indicator light will change to green and indicate that you enter the Bypass mode. When the resistance is lower than 0.1ohm, the green indicator light will flash for 5 times. The resistance of equipped coil for such mode is 0.27ohm.
(2). When the resistance is under the range of 0.8ohm to 3.0ohm, the indicator light will change to white and indicate that you enter the constant power mode. When the resistance is above 3.0ohm, the white indicator light will flash slowly. The resistance of equipped coil for such mode is 1.3ohm.

Battery display function: The indicator light will stay lit or flash slowly when the battery quantity is high. On the contrary, the indicator light will flash in frequency.

Battery Quantity	Light Condition
60%-100%	Stay lit
30%-59%	Slowly flashes
10%-29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

Polish

Jak używać:
Włączanie / wyłączanie: Naciśnij przycisk fire 5 razy w krótkich odstępach czasu, kontrolka zaświeci się 5 razy, aby wskazać, że SINUOUS SOLO jest gotowy do użycia. W ten sam sposób urządzenie można wyłączyć po 5 naciśnięciach.

Vaping: Naciśnij przycisk fire, aby wykonać wdech i zwolnij, aby wydychać powietrze.

Ładowanie: Ładuj urządzenie, podłączając je do komputera lub adaptera ściennego za pomocą kabla USB. Kontrolka świeci na czerwono podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Właściwości i funkcje:
Zabezpieczenie przed zwarciem:
(1). Kiedy zwarcie nastąpi przed użyciem, lampka kontrolna miga 5 razy, a następnie wyłącza się.
(2). Po wystąpieniu zwarcia podczas używania, lampka przycisku miga 3 razy przed zwarciem, a następnie wyłącza się automatycznie.

Ochrona atomizera: SINUOUS SOLO ma 10-sekundową ochronę przed uruchomieniem. Dioda wskaźnika będzie migać 10 razy, jeśli przycisk ognia zostanie naciśnięty przez ponad 10 sekund.

Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Gdy napięcie akumulatora spada poniżej 3,3 V, lampka przycisku miga 40 razy, a urządzenie wyłączy się. Następnie naładuj urządzenie, aby ponownie włączyć urządzenie.

Test rezystancji: w zależności od rezystancji cewki, urządzenie automatycznie przełączy się na odpowiedni tryb pracy.
(1). Gdy rezystancja jest w zakresie od 0,1ohm do 0,79ohm, lampka wskaźnika zmieni kolor na zielony i wskaże, że przechodzi się w tryb obejścia. Gdy rezystancja jest mniejsza niż 0,1ohm, lampka wskaźnika następnie będzie migać 5 razy. Rezystancja uzbrojonej cewki dla takiego trybu wynosi 0,27ohm.
(2). Gdy rezystancja jest w zakresie od 0,8 oma do 3,0ohm, lampka wskaźnika zmieni kolor na biały i wskaże, że przechodzi się w tryb stałego zasilania. Gdy rezystancja jest powyżej 3.0ohm, lampka wskaźnika następnie zacznie powoli migać. Rezystancja uzbrojonej cewki dla takiego trybu wynosi 1,3ohm.

Funkcja wyświetlania baterii: lampka kontrolna świeci się lub miga powoli, gdy ilość baterii jest wysoka. W przeciwnym razie wskaźnik zacznie migać notorycznie.

Stan Baterii	Znak Świetlny
60%-100%	Świeci stale
30%-59%	Miga powoli
10%-29%	Miga coraz częściej
0-9%	Miga ciągle

Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunków gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego.

Ostrzeżenie
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby młode, niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Wismec. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać produktu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas ładowania i -10°C do 60°C podczas używania.
3. Trzymać z dala od wody.

Możliwe niepożądane skutki uboczne
1. Używanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie e-liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Sådan bruges det:
Tænd/sluk: Tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen 5 gange, indikatorlampen blinker 5 gange for at indikere SINUOUS SOLO er klar til brug. På samme måde kan enheden slukkes efter 5 tryk.

Vaping: Tryk på ildknappen for at indånde og frigive for at trække vejret ud.

Opladning: Oplad venligst enheden ved at forbinde den med en computer eller en vægadapter via USB-kabel. Indikatorlampen vil forblive rødt under opladningen og gå ud, når den er fuldt opladet.

Egenskaber og funktioner:
Kortslutningsbeskyttelse:
(1). Når kortslutningen opstår, før indikatoren blinker, blinker indikatorlampen 5 gange og slukker derefter for strømmen.
(2). Når kortslutningen opstår under arbejdet, blinker knaplyset 3 gange før kortslutningen og slukkes derefter automatisk.

Atomisatorbeskyttelse: SINUOUS SOLO har en 10 sekunders løbetid beskyttelse. Indikatorlampen blinker 10 gange, hvis du trykker på brandknappen i mere end 10 sekunder.

Lavspændingsbeskyttelse: Når batterispændingen falder lavere end 3,3 V, blinker knaplampen 40 gange, og enheden slukker. Lad derefter enheden for at tænde for enheden igen.

Modstandstest: I overensstemmelse med den anvendte spoleens modstand skifter apparatet automatisk til korrekt arbejdsmodus.
(1). Når modstanden ligger under området 0,1 ohm til 0,79ohm, skifter indikatorlampen til grøn og angiver, at du indtaster bypass-tilstanden. Når modstanden er lavere end 0.1ohm, indikatorlampen blinker derefter i 5 gange. Modstanden af udstyret spole til en sådan tilstand er 0,27ohm.
(2). Når modstanden er under intervallet 0,8ohm til 3,0ohm, skifter indikatorlyset til hvid og angiver, at du går ind i konstant strømtilstand. Når modstanden er over 3.0ohm, indikatorlampen blinker derefter langsomt. Modstanden af udstyret spole til en sådan tilstand er 1,3ohm.

Batteridisplayfunktion: Indikatorlampen lyser eller blinker langsomt, når batterimængden er høj. Tværtimod blinker indikatorlampen i frekvens.

Batterikvantitet	Lys tilstand
60%-100%	Bliv oplyst
30%-59%	Blinker langsomt
10%-29%	Blinker Moderat
0-9%	Blinker i frekvens

Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Få kun dit product repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand.

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinindhold eller juice uden nikotin.

German

Gebrauchsanleitung:
Power Ein/Aus: Drücken Sie zum Einschalten den Powertaster 5-mal zügig in Folge. Die Anzeigeleuchte blinkt 5-Mal auf und signalisiert, dass SINUOUS SOLO eingeschaltet und für die Nutzung bereit ist. Zum Ausschalten Powertaster ebenfalls 5-Mal zügig in Folge drücken.

Dampfen: Powertaster drücken und inhalieren, loslassen und exhalieren.

Aufladen: Das Gerät kann über das USB-Kabel an einem geeigneten Computer oder einem Wandadapter aufgeladen werden. Die Anzeigeleuchte leuchtet hierbei rot und signalisiert, dass der Akku aufgeladen wird. Die Leuchte erlischt sobald der Akku vollständig aufgeladen wurde.

Eigenschaften und Funktionen:
Kurzschluss-Schutzfunktion:
(1). Wenn der Kurzschluss vor dem Arbeiten auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte 5-Mal auf und schaltet sich dann aus.
(2). Wenn ein Kurzschluss beim Arbeiten auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte 3-mal auf und schaltet dann automatisch ab.

Verdampfer-Schutzfunktion:
SINUOUS SOLO hat einen Laufzeitschutz von 10 Sekunden. Die Anzeigeleuchte blinkt 10-mal, wenn die Powertaster länger als 10 Sekunden gedrückt wird.

Niederspannungsschutz:
Fällt die Akku-Spannung auf unter 3.3V, blinkt die Anzeigeleuchte 40-mal auf und das Gerät schaltet sich ab – Ladevorgang erforderlich.

Widerstandprüfung:
Nach dem Widerstand der verwendeten Spule wechselt das Gerät automatisch in den richtigen Arbeitsmodus.
(1). Wenn der Widerstand im Bereich von 0,1 Ohm bis 0,79 Ohm liegt, wechselt die Anzeigeleuchte zu grün und zeigt an, dass es in den Bypass-Modus ist. Wenn der Widerstand niedriger als 0,1 Ohm ist, blinkt die grüne Anzeigeleuchte 5-mal. Der Widerstand der bestückten Spule in diesem Modus beträgt 0,27 Ohm.
(2). Wenn der Widerstand im Bereich von 0,8 Ohm bis 3,0 Ohm liegt, wechselt die Anzeigeleuchte zu weiß und zeigt an, dass es in den Konstantleistungsmodus ist. Wenn der Widerstand über 3,0 Ohm liegt, blinkt die weiße Anzeigeleuchte langsam. Der Widerstand der bestückten Spule in diesem Modus beträgt 1,3 Ohm.

Akku-Ladestandanzeige:
Die Anzeigeleuchte leuchtet oder blinkt langsam, wenn die Akkukapazität hoch ist. Im Gegenteil, die Anzeigeleuchte blinkt sehr oft.

Akkuladestand	Lichtzustand
60%-100%	leuchtet bleiben
30%-59%	blinken langsam
10%-29%	blinken mittelmäßig
0-9%	blinken häufig

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Russian

Как использовать:
Питание вкл/выкл: нажмите на кнопку “Fire” 5 раз в быстрой последовательности, индикатор будет мигать в 5 раз, это указывает SINUOUS SOLO готова к использованию. Таким же образом, устройство может быть выключено после 5 прессов.

Vaping: нажать на кнопку “Fire”, вдохнуть и отпустить, чтобы выдохнуть.

Зарядка: зарядить устройство, соединив его с компьютером или адаптером стены через USB-кабель.Индикатор будет показывать в красном, и во время полной зарядки индикатор угасает.

Харакристики и функции:
Защита от короткого замыкания:
(1). Когда короткое замыкание происходит перед работой, индикатор мигает в 5 раз, а затем итание выключает.
(2). Когда короткое замыкание происходит во время работы, индикатор мигает в 3 раз, а затем питание отключает автоматически.

Защита атомайзера: SINUOUS SOLO имеет систему 10 секунд времени работы защиты. Если нажать на кнопку “Fire” более 10 секунд, индикатор будет мигать в 10 раз.

Защита от низкого напряжения : когда напряжение батареи падает ниже, чем 3.3 v, индикатор мигает в 40 раз и устройство будет выключен. Затем, пожалуйста, зарядите устройство снова.

Испытание сопротивления: согласно сопротивлению катушки, которую вы использовали, прибор автоматически переключит к правильному режиму работы.
(1). Когда сопротивление находится в диапазоне 0,1 Ом и 0.79 Ом, индикаторная лампочка изменится на зеленый и укажет, что вы входили в режим Bypass. Когда сопротивление ниже 0,1 Ом, зеленый индикатор будет мигать в 5 раз. Для такого режима сопротивление катушки устройства-0.27 Ом.
(2). Когда сопротивление находится в диапазоне 0,8 Ом и 3 Ом, индикаторная лампочка изменится на белый и укажет, что вы входили в режим постоянного питания. Когда сопротивление выше 3 Ом,белый индикатор будет мигать очень медленно.Для такого режима сопротивление катушки устройства-1.3 Ом.

Функция дисплея батареи: свет индикатора будет гореть или мигать медленно при высокой зарядке батареи. Напротив, индикаторная лампочка будет мигать в частоте.

Зарядка батареи	Условия освещения
60%-100%	горит
30%-59%	Медленно мигает
10%-29%	Умеренно мигает
0-9%	мигает в частоте.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

French

Comment l'utiliser:
Mise sous/hors tension: Appuyez 5 fois de suite sur le bouton de tir, le voyant clignote 5 fois pour indiquer que le SINUOUS SOLO est prêt à être utilisér. De la même manière, l'appareil peut être désactivé après 5 pressions.

Vaping: Appuyez sur le bouton de tir pour inhaler et relâchez le bouton pour expirer.

Charge: Chargez l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB. Le voyant reste rouge pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Propriétés et fonctions:
Protection contre les courts-circuits:
(1). Lorsque le court-circuit se produit avant l'utilisation, le voyant clignote 5 fois puis s'éteint.
(2). Lorsque le court-circuit se produit pendant l'utilisation, le voyant clignote 3 fois et puis s'éteint automatiquement.

Protction d'atomiseur: Le SINUOUS SOLO a une protction contre un temps d'exécution de 10 secondes. Le voyant clignote 10 fois si le bouton de tir est appuyé plus de 10 secondes.

Protection basse tension: lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, le voyant clignote 40 fois et l'appareil s'éteint. Ensuite, veuillez charger l'appareil pour le remettre en marche.

Test de résistance: Selon la résistance de la bobine que vous avez utilisée, l'appareil passe automatiquement en mode de fonctionnement approprié.
(1). Lorsque la résistance est comprise entre 0,1 ohm et 0,79 ohm, le voyant passe au vert et indique que vous passez en mode Bypass. Lorsque la résistance est inférieure à 0,1 ohm, le voyant vert clignotera 5 fois. La résistance de la bobine équipée pour ce mode est de 0,27 ohm.
(2). Lorsque la résistance est comprise entre 0,8 ohm et 3,0 ohm, le voyant se transforme en blanc et indique que vous entrez dans le mode de puissance constante. Lorsque la résistance est supérieure à 3,0 ohms, le voyant blanc clignotera lentement. La résistance de la bobine équipée pour ce mode est de 1,3 ohm.

Fonction d'affichage de la batterie: le voyant reste allumé ou clignote lentement lorsque la batterie est suffisante. Au contraire, le voyant clignotera en fréquence.

Pourcentage de la batterie	Etat du voyant
60%-100%	reste allumé
30%-59%	clignote lentement
10%-29%	Clignote modérément
0-9%	clignote en fréquence

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Finnish

Käyttöohje:
Virta päälle/pois: Paina sytytyspainiketta 5 kertaa nopeasti peräkkäin, merkkivalo vilkkuu 5 kertaa näyttääkseen, että SINUOUS SOLO on valmiina käyttöön. Laite voidaan sammuttaa samalla tavalla 5 painalluksella.

Höyrystäminen: Paina sytytyspainike pohjaan sisäänhengitettäessä ja vapauta painike uloshengitettäessä.

Lataus: Lataa laite USB-kaapelilla yhdistämällä se tietokoneeseen tai verkkovirta-adapterilla. Merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan ja sammuu, kun laite on täysin latautunut.

Ominaisuudet ja toiminnot:
Oikosulkusuoja:
(1). Kun oikosulku ilmaantuu ennen toimintoa, merkkivalo vilkkuu 5 kertaa ja sitten sammuu.
(2). Kun oikosulku ilmaantuu toiminnon aikana, painikkeen valo vilkkuu 3 kertaa ennen oikosulkua ja keskeyttää automaattisesti.

Suutinsuoja: SINUOUS SOLO laitteella on 10 sekunnin ajoajan suojaus. Merkkivalo vilkkuu 10 kertaa, jos sytytyspainiketta painetaan pidempään kuin 10 sekuntia.

Pienjännitesuoja: Kun akun jännite laskee alle 3.3V, painikkeen valo vilkkuu 40 kertaa ja laitteen virta sammuu. Lataa laite, jotta laite käynnistyy.

Kestävyystesti: Laite vaihtaa automaattisesti oikean toimintamoodin käytetyn kelan vastuksen mukaan.
(1). Kun vastus on alle vaihteluvälin 0.1 ohm – 0.79 ohm, merkkivalo vaihtuu vihreä ja ilmaisee, että on siirrytty Bypass-moodiin. Kun vastus on alle 0.1 ohm, merkkivalo vilkkuu sitten 5 kertaa. Varustetun kelan vastus tällaiseen moodiin on 0.2 ohm.
(2). Kun vastus on alle 0.8 ohm-3.0 ohm, merkkivalo muuttuu valkoinen ja ilmaisee, että on siirrytty tasaisen virran moodiin. Kun vastus on yli 3.0 ohm, merkkivalo vilkkuu hitaasti. Varustetun kelan vastus tällaiseen moodiin on 1.3 ohm.

Akun näyttötoiminto: Merkkivalo jää päälle tai vilkkuu hitaasti, kun akun kesto on korkea. Merkkivalo vilkkuu usein päinvastaisesti.

Akun kesto	Valon tila
60%-100%	Pysyy päällä
30%-59%	Vilkkuu hitaasti
10%-29%	Vilkkuu kohtalaisesti
0-9%	Vilkkuu tiheästi

Takuu
Ota yhteyttä WISMEC-jälleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa käyttäjän virheestä aiheutuvista vahingoista.
Tämä takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukäyttäjän ostopäivästä.

Varoitus
1. Pidä pois lasten ulottuvilta.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Kontraindikaatiota
1. Vain tuotteesi korjataan Wismecillä. Älä yritä korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilövahinkoja saattaa esiintyä.
2. Älä jätä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta. Sopiva käyttölämpötila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° C - 60 ° C käytön aikana.
3. Pitäkää se alway vedestä.

Vastaindikaattorit
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä.
2. Haittavaikutusta sairastaville henkilöille tämän tuotteen käytön jälkeen on suositeltavaa käyttää mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Dutch

Hoe te gebruiken:
Stroom aan/uit: Druk snel 5 keer achter elkaar op de vuurknop, de indicatielamp knippert om aan te geven dat SINUOUS SOLO klaar is voor gebruik. Op dezelfde manier kan het apparaat uitgezet worden met 5 drukken.

Vapen: Druk op de vuurknop om te inhaleren en laat los om te exhaleren.

Opladen: Laad het apparaat op door het aan te sluiten op een computer of adapter via USB kabel. De indicatielamp blijft rood tijdens het laden en gaat uit wanneer het volledig opgeladen is.

Eigenschappen en Functies:
Kortsluitingsbeveiliging:
(1). Wanneer de kortsluiting voorkomt vóór het apparaat in werking is, knippert de indicatielamp 5 keer en dan gaat de stroom uit.
(2). Wanneer de kortsluiting voorkomt tijdens in werking zijn, knippert het lampje op de knop 3 keer vóór kortsluiting en dan gaat de stroom automatisch uit.

Verstuiver beveiliging: SINUOUS SOLO heeft een 10 seconden looptijd beveiliging. De indicatielamp knippert 10 keer wanneer de vuurknop langer dan 10 seconden ingedrukt wordt.

Lage Spanning Beveiliging: Wanneer de spanning van de batterij onder de 3.3V komt, knippert het lampje op de knop 40 keer en het apparaat gaat uit. Laad het apparaat op om deze weer aan te zetten.

Weerstandstest: Aan de hand van de weerstand van de coil die je gebruikt hebt, schakelt het apparaat automatisch naar de geschikte werkmodus.
(1). Wanneer de weerstand zich onder het bereik van 0.1ohm tot 0,79ohm bevindt, wordt de indicatielamp groen en geeft deze aan dat je in de Bypass modus bent. Wanneer de weerstand lager is dan 0.1ohm, wordt de indicatielamp knippert 5 keer. De weerstand van een uitgeruste coil voor deze modus is 0.27ohm.
(2). Wanneer de weerstand zich onder het bereik van 0.80hm tot 3.0ohm bevindt, wordt de indicatielamp wit en geeft deze aan dat je in de constante stroom modus bent. Wanneer de weerstand zich boven de 3.0ohm bevindt, wordt de indicatielamp knippert langzaam. De weerstand van een uitgeruste coil voor deze modus is 1.3ohm.

Batterijweergave functie: De indicatielamp blijft aan of knippert langzaam wanneer de batterij inhoud hoog is. Bij het tegendeel knippert de lamp vaker.

Batterij inhoud	Indicatielamp
60%-100%	Blijft aan
30%-59%	Knippert langzaam
10%-29%	Knippert matig
0-9%	Knippert vaak

Garantie
Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Czech

Jak to používat:
Zapnutí/vypnutí: 5x stiskněte tlačítko, indikátor 5x blikne, a tím signalizuje, že SINUOUS SOLO je připraven k použití. Stejným způsobem může být přístroj po 5 stisknutích vypnut.

Vapování: Stiskněte tlačítko pro vdechnutí a uvolněte pro vydechnutí.

Nabíjení: Nabijte zařízení připojením k počítači nebo adaptéru do zásuvky pomocí kabelu USB. Kontrolka svítí červeně během nabíjení a zhasne, když je baterie plně nabitá.

Vlastnosti a funkce:
Ochrana proti zkratu:
(1). Pokud dojde ke zkratu před zahájením funkce, indikátor 5x blikne a potom se vypne.
(2). Pokud dojde ke zkratu během funkce, kontrolka tlačítka 3x blikne před zkratem a poté se automaticky vypne.

Ochrana rozprašovače: SINUOUS SOLO má 10 sekundovou ochranu. Kontrolka blikne 10x, pokud stisknete tlačítko na dobu delší než 10 sekund.

Ochrana proti nízkému napětí: Když napětí baterie klesne pod 3,3 V, kontrolka tlačítka 40x blikne a zařízení se vypne. Poté zařízení prosím nabijte, aby se zařízení znovu zapnulo.

Zkouška odporu: Podle odporu cívky, kterou jste použili, se přístroj automaticky přepne na správný režim.
(1). Pokud je odpor v rozmezí 0,1 ohm až 0,79 ohm, indikátor se změní na zelená a indikuje, že vstupujete do režimu Bypass. Pokud je odpor nižší než 0,1 ohm, kontrolka bílou a poté 5x blikne. Odpor cívky v používání pro tento režim je 0,27ohm.
(2). Pokud je odpor v rozmezí od 0,8 ohm do 3,0 ohm, kontrolka se změní na bílý a indikuje, že vstupujete do režimu konstantního napájení. Pokud je odpor vyšší než 3,0 ohm, kontrolka se pomalu bliká. Odpor cívky v používání pro tento režim je 1,3 ohm.

Funkce zobrazení baterie: Kontrolka zůstane svítit nebo pomalu bliká, je-li nabití baterie vysoké. Naopak, kontrolka bude blikat frekvencí.

Nabití baterie	Stav kontrolky
60%-100%	Svítí
30%-59%	Bliká pomalu
10%-29%	Bliká středně
0-9%	Bliká frekvenčně

Záruka
Podmínky záruky prosím konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka.
tato záruka platí pouze pro pravé výrobky WISMEC během záruční doby, kerá začíná plynout v den nákupu.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Svůj výrobek se nechte opravovat jen společností Wismec. Nepokoušejte se výrobek opravit sami, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození. Vhodná provozní teplota činí 0°C až 45°C při nabíjení a -10°C až 60°C při používání.
3. Udržujte mimo dosah vody.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý.
2. Osobám, které po použití ociťují nepříznivé účinky, doporučujeme použití tekutiny s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Romanian

Cum se utilizează:
Pornirea / oprirea: Apăsați butonul de pornire de 5 ori în succesiune rapidă, indicatorul luminos va licări de 5 ori pentru a indica SINUOUS SOLO este gata de utilizare. În același mod, dispozitivul poate fi oprit după 5 apăsări.

Vaping: Apăsați butonul de pornire pentru a inspira și eliberați-l pentru a expira.

Încărcarea: Încărcați dispozitivul conectându-l cu la computer sau cu un adaptor, la priză, prin intermediul cablului USB. Indicatorul luminos va rămâne roșu în timpul încărcării și se va opri când este complet încărcat.

Proprietăți și funcții:
Protecție la scurtcircuit:
(1). Când apare scurtcircuitul înainte de utilizare, indicatorul luminos licăre de 5 ori și apoi se oprește.
(2). Când se produce scurtcircuitul în timpul funcționării, lumina butonului licăre de 3 ori înainte de scurtcircuit și apoi se oprește automat.

Protecția atomizorului: SINUOUS SOLO are o protecție de utilizare pentru mai mult de 10 secunde. Indicatorul luminos va licări de 10 ori dacă butonul de pornire este apăsat timp de mai mult de 10 secunde.

Protecția la tensiune joasă: Când tensiunea bateriei scade sub 3.3V, ledul licăre de 40 de ori și dispozitivul se va opri. Încărcați dispozitivul pentru a porni aparatul.

Test de rezistență: În funcție de rezistența bobinei utilizate, dispozitivul va trece automat la modul de lucru corespunzător.
(1). Când rezistența se situează în intervalul de la 0.1ohm până la 0.79ohm, indicatorul luminos se va schimba în verde și va indica faptul că intrați în modul Bypass. Când rezistența este mai mică de 0,1 ohm, indicatorul luminos se va licări de 5 ori. Rezistența bobinei echipată pentru acest modul este de 0.27ohm.
(2). Când rezistența se află sub nivelul de 0.8ohm la 3.0ohm, indicatorul luminos se va schimba în alb și va indica faptul că intrați în modul de alimentare constantă. Când rezistența este mai mare de 3.0ohm, indicatorul luminos se va lumina încet. Rezistența bobinei echipate pentru acest modul este de 1,3ohm.

Funcția de afișare a bateriei: Indicatorul luminos rămâne aprins sau licăre încet când nivelul bateriei este ridicat. În caz contrar, lumina indicatoare va licări în frecvență.

Nivelul bateriei	Semnal luminos
60%-100%	Luminează continuu
30%-59%	Luminează încet
10%-29%	Luminează moderat
0-9%	Luminează în frecvențe

Garanție
Vă rugăm consultați distribuitorii WISMEC pentru politica privind garanția. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului.
Această garanție este valabilă doar pentru produsele autentice WISMEC în perioada de garanție de la data achiziționării de către utilizatorul final.

Avertizare
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, persoanelor alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Wismec. Nu încercați să reparați singur dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați dispozitivul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C și 45°C în timpul încărcării și între -10°C și 60°C în timpul utilizării.
3. Țineți departe de apă.

Posibile efecte adverse
1. Utilizarea acestui produs poate să cauzeze daune sănătății.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea lichidului cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Portuguese

Como usar:
Ligar/Desligar: Pressione o botão de disparo 5 vezes em sucessão rápida, a luz da indicadora piscará 5 vezes para indicar SINUOUS SOLO está pronto para uso. Da mesma forma, o dispositivo pode ser desligado após 5 pressionamentos.

Atomização: Pressione o botão de disparo para inalar e solte para expirar.

Carregamento: Por favor, carregue o dispositivo por conectando-o com um computador ou um adaptador de parede via cabo USB. A luz da indicadora permanecerá em vermelho durante o carregamento e apagará quando estiver carregada totalmente.

Propriedades e Funções:
Proteção Contra Curto-circuito:
(1). Quando o curto-circuito ocorre antes de funcionar, a luz da indicadora pisca 5 vezes e depois desliga-se.
(2). Quando o curto-circuito ocorre durante o trabalho, a luz do botão pisca 3 vezes antes de curto-circuito e, em seguida, corta automaticamente.

Proteção do atomizador: SINUOUS SOLO tem uma proteção de tempo de execução de 10 segundos. A luz da indicadora piscará 10 vezes se o botão de disparo estava pressionado por mais de 10 segundos.

Proteção Contra Voltagem Baixa: Quando a voltagem da bateria baixo para menos de 3.3V, a luz do botão pisca 40 vezes e o dispositivo será desligado. Em seguida, carregue o dispositivo para ligar o dispositivo novamente por favor.

Teste de resistência: De acordo com a resistência da bobina usada, o dispositivo mudará automaticamente para o modo de trabalho adequado.
(1). Quando a resistência estiver abaixo da faixa de 0.1ohm a 0.79ohm, a luz da indicadora mudará para verde e indicará que você entrou no modo Desvio. Quando a resistência fica inferior a 0,1 ohm, a luz da indicadora depois piscará por 5 vezes. A resistência da bobina equipada para esse modo é de 0,27 ohm.
(2). Quando a resistência estiver abaixo da faixa de 0,8 ohm a 3,0 ohm, a luz da indicadora mudará para branco e indicará que você entrou no modo de energia constante. Quando a resistência está acima de 3.0ohm, a luz da indicadora piscará lentamente. A resistência da bobina equipada para esse modo é de 1,3 ohm.

Função de exibição da bateria: A luz da indicadora permanecerá acesa ou piscará lentamente quando a quantidade da dabateria estiver alta. Pelo contrário, a luz da indicadora piscará em freqüência.

Quantidade de Bateria	Condição de Luz
60%-100%	Fique aceso
30%-59%	Slowly flashes
10%-29%	Pisca lentamente
0-9%	Pisca na frequência

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a política de garantia. Não responsámos por qualquer dano causado pelo erro do usuário.
Esta garantia só é válida para produtos WISMEC autênticos dentro do período de garantia a partir da data de compra pelo usuário final.

Atenção
1. Mantenha fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Não tente reparar a unidade sozinho como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, pois isso pode danificar o produto. A temperatura de operação adequada está dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.
3. Manter afastado da água.

Possíveis efeitos adversos
1. O uso deste produto talvez pode causar danos à saúde.
2. Para as pessoas com reação adversa após o uso deste produto, é recomendável usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Japanese

利用方法：
電源オン/オフ： ボタンを5回すばやく押して下さい。その後、ライトが5回点滅しSINUOUS SOLOをご利用できます。同様に再度ボタンを5回素早く押すことで電源をオフになります。

喫煙： ファイヤーボタンを押して喫煙できます。

充電： 機器をPCもしくは、電源にUSBケーブルにて接続して充電して下さい。充電中は、充電ライトは赤色です。充電が完了すると点灯しなくなります。

各種機能：
電池ショート保護：
(1). 本機を使用する前に、電池ショートが発生した場合、5 回インディケーターライトが点滅して電源が落ちます。
(2). 本機が動作中に、電池ショートが発生した場合、3回ボタンライトが点滅して、自動的に停止します。

自動保護： SINUOUS SOLOは、10秒以上、喫煙した場合、停止します。ファイヤーボタンを10秒以上押すと、インディケータライトが10回点滅します。

定電圧保護： 電圧が3.3V以下の場合、ボタンライトが赤く40回点滅して電源が落ちます。再度利用する為に、充電して下さい。

抵抗試験：
ご利用中のコイルの抵抗によって、本機は自動的に適切な動作モードへ切り替わります。
(1). 抵抗が0.1ohm ～0.79ohmの間を下回る場合、インディケーターライトが緑色になり、Bypassモードへ切り替わります。抵抗が0.1ohm以下の場合、緑色のインディケーターライト、5回点滅します。実装されているコイルの抵抗が0.27ohm.
(2). 抵抗が0.8ohm ～3.0ohmの間を下回る場合、インディケーターライトが白色になり、コンスタントパワーモードへ切り替わります。抵抗が3.0ohm以上の場合、白色のインディケーターランプがゆっくり点滅します。実装されているコイルの抵抗が1.3ohm.

バッテリ表示機能： バッテリーが充電されている場合、インディケーターライトが点灯し続けます。もしくは、ゆっくり点滅します。バッテリ残量が少ない場合、インディケーターライトは、素早く点滅します。

バッテリー容量	ライトの状態
60%-100%	点灯
30%-59%	ゆっくり点滅
10%-29%	点滅
0-9%	素早く点滅

保証
保証規定については WISMEC 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取り扱いによる損害については責任を負いません。

警告
小児の手の届かないところに保管してください。

禁忌
1. 修理は Wismec にのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニットを自分で修理しようとしないでください。
2. 製品を高温多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。適切な動作温度は充電中は 0°C-45°C、使用中は -10℃-60℃ です。
3. 水に近づけないでください。

Swedish

Hur man använder:
Slå på/av: Klicka på eldknappen 5 gånger snabbt, indikatorljuset kommer blinka 5 gånger för att visa att SINUOUS SOLO är redo för användning. På samma sätt kan du stänga va enheten med 5 klickar.

E-rökning: Klicka på eldknappen för att inhalera och släpp för att andas ut.

Laddning: Vänligen ladda enheten genom att ansluta den till en dator eller väggadapter via en USB kabel. Indikator ljuset kommer vara rött under laddningen och släckas när enheten är fulladdad.

Egenskaper och Funktioner:
Kortslutningsskydd:
(1). Om kortslutningen händer innan användning kommer indikatorljuset blinka 5 gånger och utmatningen stängs av automatiskt.
(2). Om kortslutning händer under användning kommer indikatorljuset blinka 3 gånger innan den stängs av automatiskt.

Atomizer skydd: SINUOUS SOLO har 10 sekunders användningsskydd. Indikationsljuset kommer blinka 10 gånger om eldknappen är nedtryckt mer än 10 sekunder.

Lågspänningsskydd: När batteriets spänning (voltage) är under 3.3V kommer indikatorljuset att blinka 40 gånger rött och enheten kommer stängas av. Vänligen ladda batteriet för att återaktivera.

Motståndstest: Enheten kommer automatiskt att byta till det korrekta arbetsläget enligt motståndet av spolen du använder.
(1). När motståndet är under värdet av 0.1ohm till 0.79ohm kommer indikatorljuset att ändras till grön och antyda att du nu är i Bypass (stillastående) inställning. När motståndet är lägre än 0.1ohm, Den gröna indikatorlampan blinka 5 gånger. Motståndet av utrustningen som med följer (spolen) är då 0.27ohm.
(2). När motståndet är under värdet av 0.8ohm och 3.0ohm kommer indikatorljuset att ändras till vit och visa att du nu har konstant strömläge. När motståndet är över 3.0ohm kommer indikatorljuset blinka sakta. Motståndet av utrustningen som med följer (spolen) är då 1.3ohm.

Batteridisplay function: Indikatorljuset kommer att vara påslaget eller blinka sakta när batterinivån är hög. Å andra hand kommer ljuset blinka snabbare.

Batteri Nivå	Ljust
60%-100%	Lyser konstant
30%-59%	Blinkar sakta
10%-29%	Blinkar snabbare
0-9%	Blinkar snabbt

Garanti
Vänligen kontakta dina WISMEC-distributörer för garantipolicy. Vi ansvarar inte för fel som orsakats av användaren.
Garanting gäller endast äkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar då slutanvändaren köper produkten.

Varning
1. Håll utom räckvidd för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Låt din produkt repareras endast av Wismec. Försök inte reparera enheten själv efrersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten. Den föreslagna temperaturen är mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i användning.
3. Håll borta från vatten.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Spanish

Cómo utilizar:
Encendido / apagado: presione el botón de encendido 5 veces en sucesión rápida, la luz indicadora parpadeará 5 veces para indicar que el SINUOUS SOLO está listo para usar. De la misma manera, el dispositivo se puede apagar después de 5 presiones.

Vaping: presione el botón de encendido para inhalar y lo libere para exhalar.

Carga: cargue el dispositivo conectándolo con una computadora o un adaptador de pared a través de un cable USB. La luz indicadora se mantendrá en rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

Propiedades y funciones:
Protección contra cortocircuitos:
(1). Cuando se produce un cortocircuito antes de trabajar, la luz indicadora parpadea 5 veces y luego se apaga.
(2). Cuando se produce un cortocircuito mientras se trabaja, la luz indicadora parpadea 3 veces y luego se corta automáticamente.

Protección del atomizador: SINUOUS SOLO tiene una protección de tiempo de ejecución de 10 segundos. La luz indicadora parpadeará 10 veces si se presiona el botón de encendido durante más de 10 segundos.

Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 3.3V, la luz indicadora parpadea 40 veces y el dispositivo se apaga. Luego cargue el dispositivo para encenderlo de nuevo.

Prueba de resistencia: de acuerdo con la resistencia de la bobina que utilizó, el dispositivo cambiará automáticamente al modo de trabajo adecuado.
(1). Cuando la resistencia está por debajo del rango de 0.1ohm a 0.79ohm, la luz indicadora cambiará a verde e indicará que se entra al modo Bypass. Cuando la resistencia es inferior a 0.1ohm, la luz indicadora verde parpadeará 5 veces. La resistencia de la bobina equipada para dicho modo es de 0.27ohm.
(2). Cuando la resistencia está por debajo del rango de 0.8ohm a 3.0ohm, la luz indicadora cambiará a blanco e indicará que se entra al modo de potencia constante. Cuando la resistencia es superior a 3.0ohm, la luz indicadora blanca parpadeará lentamente. La resistencia de la bobina equipada para dicho modo es de 1.3ohm.

Función de visualización de la batería: la luz indicadora permanecerá encendida o parpadeará lentamente cuando la cantidad de la batería sea alta. Por el contrario, la luz indicadora parpadeará en frecuencia.

Cantidad de batería	Condición de la luz
60%-100%	Permanece iluminado
30%-59%	Parpadea lentamente
10%-29%	Parpadea moderadamente
0-9%	Parpadea en frecuencia

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténticos que están dentro del periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Greek

Πώς να το χρησιμοποιείτε:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί φωτιάς 5 φορές σε γρήγορη διαδοχή, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 5 φορές για να δείξει πως το SINUOUS SOLO είναι έτοιμο για χρήση. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέζοντας 5 φορές.

Άτμισμα: Πατήστε το κουμπί φωτιάς για να εισπνεύσετε και αφήστε για να εκπνεύσετε.

Φόρτιση: Παρακαλούμε φορτίζετε τη συσκευή συνδέοντάς την με έναν υπολογιστή ή μια υποδοχή στον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει κόκκινη όσο γίνεται φόρτιση και θα σβήσει όταν φορτιστεί πλήρως.

Ιδιότητες και Λειτουργίες:
Προστασία Βραχυκυκλώματος:
(1). Όταν το βραχυκύκλωμα προκύψει πριν το άτμισμα, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα γίνει απενεργοποίηση.
(2). Όταν το βραχυκύκλωμα προκύψει κατά τη λειτουργία, το φωτάκι του κουμπιού θα αναβοσβήσει **3** φορές πριν το βραχυκύκλωμα και θα γίνει διακοπή αυτόματα.

Προστασία Ψεκαστήρα: Το SINUOUS SOLO έχει διάρκεια προστασίας 10 δευτερολέπτων. Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 10 φορές σε περίπτωση που πιέσετε το κουμπί φωτιάς για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.

Προστασία Χαμηλής Τάσης: Όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 3,3V, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 40 φορές και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Σε τέτοια περίπτωση παρακαλούμε επαναφορτίστε τη συσκευή για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Έλεγχος Αντίστασης: Αναλόγως της αντίστασης της σπείρας που χρησιμοποιήσατε, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα στον κατάλληλο τύπο λειτουργίας.
(1). Όταν η αντίσταση είναι κάτω από το εύρος 0,1ohm με 0,79ohm, η φωτεινή ένδειξη θα γίνει πράσινος και θα υποδείξει να μπείτε σε τύπο λειτουργίας Παράκαμψης. Όταν η αντίσταση είναι χαμηλότερη από 0,1ohm, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 5 φορές. Η αντίσταση της σπείρας για τέτοιο τύπο λειτουργίας είναι 0,27ohm.
(2). Όταν η αντίσταση είναι κάτω από το εύρος 0,8ohm με 3.0ohm, η φωτεινή ένδειξη θα αλλάξει σε άσπρο και θα υποδείξει να μπείτε σε τύπο λειτουργίας συνεχούς ισχύος. Όταν η αντίσταση είναι πάνω από 3,0ohm, η φωτεινή ένδειξη θα να αναβοσβήσει με αργό ρυθμό. Η αντίσταση της σπείρας για τέτοιο τύπο λειτουργίας είναι 1,3ohm.

Λειτουργία ένδειξης μπαταρίας: Η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη ή θα αναβοσβήνει αργά όταν η πληρότητα της μπαταρίας είναι ψηλή. Σε αντίθετη περίπτωση, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει πιο γρήγορα.

Πληρότητα Μπαταρίας	Κατάσταση Φωτεινής Ένδειξης
60%-100%	Παραμένει αναμμένη
30%-59%	Αναβοσβήνει αργά
10%-29%	Αναβοσβήνει μεσαία
0-9%	Αναβοσβήνει γρήγορα

ΕΓΓΥΗΣΗ
Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους προμηθευτές σας προϊόντων Wismec. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από λάθος του χρήστη.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα WISMEC εντός της περιόδου εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Προσοχή
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Wismec. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Κρατήστε μακριά από νερό.

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
1. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση υγρού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Italian

Modo d'uso:
Accensione / spegnimento: Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione, l'indicatore luminoso lampeggerà 5 volte per indicare che SINUOUS SOLO è pronto per l'uso. Allo stesso modo, il dispositivo può essere spento dopo 5 pressioni.

Svapare: premere il pulsante di accensione per inspirare e rilasciare per espirare.

Ricarica: caricare il dispositivo collegandolo a un computer o a un adattatore da parete tramite cavo USB. La spia si manterrà rossa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica.

Funzioni e proprietà:
Protezione da cortocircuito:
(1). Quando si verifica il cortocircuito prima del'uso del dispositivo, la spia luminosa lampeggia per 5 volte e poi si spegne.
(2). Quando il cortocircuito si verifica durante l'uso del dispositivo, la spia luminosa lampeggia per 3 volte e poi si spegne automaticamente.

Protezione dell'atomizzatore: SINUOUS SOLO ha una protezione in fase di esecuzione di 10 secondi. L'indicatore luminoso lampeggerà 10 volte se il pulsante di accensione viene premuto per più di 10 secondi.

Protezione da bassa tensione: Quando la tensione della batteria scende al di sotto di 3,3 V, l'indicatore luminoso lampeggia per 40 volte e il dispositivo si spegne. Quindi caricare il dispositivo per riaccenderlo.

Test della resistenza: In base alla resistenza della bobina utilizzata, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di lavoro corretta.
(1). Quando la resistenza è al di sotto dell'intervallo compreso tra 0,1ohm e 0,79ohm, la luce dell'indicatore diventa verde e indica che si entra in modalità Bypass. Quando la resistenza è inferiore a 0.1 ohm, la spia verde lampeggerà per 5 volte. La resistenza della bobina equipaggiata per tale modalità è 0,27ohm.
(2). Quando la resistenza è compresa tra 0,8 ohm e 3,0 ohm, la luce dell'indicatore diventa bianca e indica che si accede alla modalità di potenza costante. Quando la resistenza è superiore a 3,0 ohm, la spia bianca lampeggia lentamente. La resistenza della bobina equipaggiata per tale modalità è di 1,3 Ohm.

Funzione di visualizzazione della batteria: la spia si accende o lampeggia lentamente quando la batteria è scarica. Al contrario, la luce dell'indicatore lampeggerà in frequenza.

Quantità della batteria	Condizione della luce
60%-100%	Resta accesa
30%-59%	Lampeggia lentamente
10%-29%	Lampeggia moderatamente
0-9%	Lampeggia frequentemente

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Manufacturer
SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 6F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: info@wismec.com

Manufactured by WISMEC
MADE IN CHINA